



Installationsanweisung zur **SESAM – Professional - Software** (mit USB-Dongle)

für **SESAM – Kalkulation, - Drehplan, - Dispo und - Kost** mit USB-Dongle

Wichtig:

Bevor der USB-Dongle in die USB-Schnittstelle gesteckt wird, muß unbedingt die Software komplett installiert und der Computer neu gestartet werden!

I. Installation der Programm-Dateien

1. Windows 98 / ME / 2000 / XP / Vista starten.

Zur **Installation** unter Windows 2000 / XP / Vista Anmeldung als **Administrator**.

2. Installieren der **SESAM – Programme (Drehplan, Kalkulation, etc.)** durch Ausführen der entsprechenden Programm - Dateien.
Beispiel: bei **SESAM - Drehplan** Vollversion auf CD im Startmenü die Option **Ausführen** wählen und den Laufwerksbuchstaben vom CD-ROM-Laufwerk gefolgt vom Dateinamen eingeben, z. B. **D:\DR32.EXE**.

3. Nach Starten des Setup-Programms bei Aufforderung das Anwendungsverzeichnis eingeben.

Wenn möglich, bitte die Vorgabe beibehalten, z. B. **C:\SESAMDreh**. Bei Installation als Update bitte das Verzeichnis auswählen, in dem das Programm zuvor installiert war. Das Drehplan-Programm muss dabei geschlossen sein.

WICHTIG: Bitte unter **Windows Vista** die **SESAM - Programme nicht** in das Verzeichnis C:\PROGRAMME\.. bzw. C:\PROGRAM FILES\.. oder einem Unterordner von diesen installieren.

4. Danach den weiteren Bildschirmanweisungen folgen und den Setup-Assistenten über den Button **Fertigstellen** beenden.



II. Neustart des Computers

1. Nachdem alle **SESAM - Programme** installiert wurden, bitte Windows ordnungsgemäß beenden und den Computer neu starten.
2. Nachdem der Computer komplett hochgefahren ist, den **USB-Dongle** in einen USB-Port stecken.
3. Die automatische Hardwareerkennung wird gestartet.
Gegebenenfalls nach Aufforderung bitte **automatische Installation** auswählen. Danach wird der USB-Dongle installiert.

WICHTIG!!! Wenn der Hinweis erscheint, dass die Software den Windows Logo Test nicht bestanden hat, dann unbedingt die **Installation fortsetzen**. Anderenfalls (Abbruch der Installation) kann der USB-Dongle nicht mehr ordnungsgemäß installiert werden.

4. Damit ist die Installation abgeschlossen.